

ALLARME ANGEL 4G WI-FI

ARTICOLO	COD	EAN
ANGEL 4G WI-FI	92902942	8031220029429

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di allarme Wi-Fi con centralina 4G e sirena integrata 105 dB
- Applicazione Smart Life per iOS e Android in italiano

- Il KIT è composto da
 - 1 Centralina
 - 2 Sensori Porta/Finestra
 - 1 Sensori Porta/Finestra con vibrazione
 - 1 Sensore di movimento
 - 2 Telecomandi multifunzione
 - 2 RFID

- **Sirena integrata con 3 modalità selezionabili di durata:**

Silenziosa: 0 sec. / Campanello (Din Don): 1- 15 sec. / Sirena: 16 - 300 sec.

- **Supporto orientabile per consentire ampia regolazione di posizionamento e limitare i falsi allarmi (es. animali domestici)**

- **Comunicazione tra centralina i vari sensori e radiocomando con tecnologia FHSS:**

La tecnologia FHSS è una tecnica di trasmissione radio che consiste nel variare la frequenza di trasmissione a intervalli regolari in maniera pseudo-casuale attraverso un codice prestabilito.

Con questa tecnologia si ottengono 2 vantaggi:

- Un alto grado di sicurezza della trasmissione/comunicazione che impedisce la codifica del segnale
- La protezione contro possibili interferenze con altri radiocomandi o altri dispositivi a radiofrequenza

- Modalità di attivazione Completa (Arma) e Parziale (Perimetrale)
- Chiamata di Emergenza (SOS)



- Possibilità di aggiungere fino a 50 Sensori, 10 Telecomandi, 30 RFID
- Ricezione di avvisi tramite notifiche push, SMS e chiamate
- Attivazione/disattivazione da centralina, telecomando, App, RFID
- Notifica dell'utilizzo dei telecomandi e degli RFID
- Facilità di aggiunta dei vari sensori e telecomandi direttamente da App
- Nome personalizzabile per ogni accessorio (es: salone, cucina) per avviso più chiaro del sensore che ha rilevato l'allarme
- Ricezione di un avviso sullo stato di ogni sensore Porta/Finestra aperto nel momento dell'inserimento dell'allarme
- Possibilità di programmare l'Attivazione totale/parziale e la Disattivazione dell'allarme con una programmazione giornaliera/settimanale
- Ritardo sensori entrata e uscita
- Batteria tampone nella centralina (durata 6h)
- Registro delle attività del sistema di allarme tramite App (attivazione, disattivazione, sensore allarmato, abbassamento del segnale GSM della SIM)
- Sistema Anti-Manomissione su ogni sensore
- 4 Tipi di Zone selezionabili per ogni tipo di sensore a seconda del suo utilizzo (Normale, Casa, Con ritardo, 24h)
- Chiamata Bidirezionale (per parlare e ascoltare in casa)
- 5 Numeri di telefono per le chiamate
- 3 Numeri per gli SMS
- 2 Numeri di telefono per le chiamate rapide
- Kit di fissaggio incluso per centralina e sensori
- Adatto solo per ambienti interni